展开尺寸	800 x 400 mm
成型尺寸	100 x 100 mm
材质	105g双铜
工艺要求	正、背单色印刷，折页（先左右风琴折页，后上下折）

正面

PF Series

ATX SWITCHING POWER SUPPLY

PF350
PF400
PF450
PF500
PF550
PF600
PF650
PF700
PF750

DEEPCOOL

www.deepcool.com



List of parts

Teiledliste
Lista des pièces
Lista de piezas
Перечень деталей
Бөлшектер тізбесі
Lista de peças
Elenco dei componenti
Lista części
部品一覧
부품 목록
零件表
零件表

PF350 / PF400 / PF450 / PF500 / PF550
A + B + C + D + E + F + G + H

PF600 / PF650 / PF750
A + B + C + D + E + F + G + H

EN
- Power supply unit
- Main Power Connector (20+4Pin)×1
- CPU(4+4Pin)×1
- CPU(4+4Pin)×2
- PCI-E(6+2Pin)×4
- SATA 6Gb/s Peripherals×1
- Mounting screws
- AC power cord

DE
- Netzteil
- 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20+pol-Kombistecker)
- 1 CPU-Anschluss (4+pol-Kombistecker)
- 2 CPU-Anschluss (4+pol-Kombistecker)
- 4 PCI-E-Anschlüsse (6+pol-Kombistecker)
- 1 SATA 6Gb/s Anschluss für Peripherie-Geräte
- Montageschrauben
- Netzkabel

FR
- Bloc d'alimentation
- Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches×1
- CPU (4 + 4) broches×1
- CPU (4 + 4) broches×2
- PCI-E (6 + 2) broches×4
- Périphérique SATA de 6 Gb/s×1
- Vis de montage
- Cordon d'alimentation CA

ES
- Unidad de fuente de alimentación
- Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- CPU de (4+4) contactos x 1
- CPU de (4+4) contactos x 2
- PCI-E de (6+2) contactos x 4
- Periférico SATA de 6 Gb/s×1
- Tornillos de montaje
- Cable de alimentación de CA

PT
- Carregador
- Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- CPU (4+4) Pino x 1
- CPU (4+4) pin x 2
- PCI-E (6+2) Pino x 4
- SATA 6 Gb/s periférico de 4 pinos × 1
- Parafusos de montagem
- Cabo de alimentação AC

IT
- Alimentatore
- Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- CPU (4+4) pin x 1
- CPU (4+4) pin x 2
- PCI-E (6+2) pin x 4
- SATA 6 Gb/s periferica × 1 + SATA ×3
- Viti di montaggio
- Cavo di alimentazione CA

ZH
- 电源供应器
- 主电源连接器 (20+4) Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 4
- SATA 6Gb/s 外设接头 x 1
- 安装螺丝
- 交流电源线

PL
- Zasilacz
- Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania ×1
- (4+4)-pinowe złącze procesora ×1
- (4+4)-pinowe złącze procesora ×2
- 6+2-pinowe złącze PCI-E ×4
- 4-pinowe urządzenie peryferyjne 6 Gb/s ×1 + SATA ×3
- Śruby montażowe
- Przewód zasilający AC

JA
- 電源ユニット
- 主電源コネクタ (20+4) ピン × 1
- CPU (4+4) ピン × 1
- CPU (4+4) ピン × 2
- PCI-E (6+2) ピン × 4
- 4-pinペリフェラル6Gb/s ×1 + SATA ×3
- 取り付けねじ
- AC 電源コード

KO
- 전원 공급 장치
- 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- CPU(4+4) 핀 1개
- CPU(4+4) 핀 2개
- PCI-E(6+2) 핀 4개
- 4핀 6Gb/s 주변기기 × 1
- SATA 3 × 4
- AC 전원 코드

RU
- Блок питания
- Главный разъем питания (20+4)Pin × 1
- CPU(4+4) Pins 1
- CPU(4+4) Pins 2
- PCI-E (6+2) Pins 4
- SATA 6 Гб/с периферийный передатчик ×1
- Установочные винты
- Кабель питания переменного тока

KZ
- Қуат блогы
- Қуат берудің басты ажыратқышы (20+4)Pin × 1
- CPU(4+4) Pin x 1
- CPU(4+4) Pin x 2
- PCI-E (6+2) Pin x 4
- SATA 6 Гб/с 4-пиндерінің перифериялық ×1
- Орнату бұрандалары
- Айнымалының тоқтың қуат кабелі

ZH
- 电源供应器
- 主电源连接器 (20+4) Pin×1
- CPU(4+4)Pin x 1
- CPU(4+4)Pin x 2
- PCI-E(6+2)Pin x 4
- SATA 6Gb/s 外设接头 x 1
- 安装螺丝
- 交流电源线

Specification sheet

Datenblatt
Fiche technique
Hoja de especificaciones
Технические характеристики
Техникалық сипаттамалар
Planilha de especificações
Scheda specifiche
Dane techniczne
仕様書
사양시
规格表
规格表

EN

Model No.	PF350D-HA						PF400D-HA					
AC Input	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Max Output Current	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
Max Combined Wattage	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
Total Output	350W						400W					

Model No.	PF450D-HA						PF500D-HA					
AC Input	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Max Output Current	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
Max Combined Wattage	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
Total Output	450W						500W					

Model No.	PF550D-HA						PF600D-HA					
AC Input	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Max Output Current	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
Max Combined Wattage	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
Total Output	550W						600W					

Model No.	PF650D-HA						PF700D-HA					
AC Input	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Max Output Current	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
Max Combined Wattage	100W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
Total Output	650W						700W					

Model No.	PF750D-HA					
AC Input	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Max Output Current	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Max Combined Wattage	100W		744W		12.5W	
Total Output	750W					

DE

Modell	PF350D-HA						PF400D-HA					
Netzeingang	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
Maximale Kombinierte Leistung	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
Gesamtleistung	350W						400W					

Modell	PF450D-HA						PF500D-HA					
Netzeingang	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
Maximale Kombinierte Leistung	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
Gesamtleistung	450W						500W					

Modell	PF550D-HA						PF600D-HA					
Netzeingang	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
Maximale Kombinierte Leistung	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
Gesamtleistung	550W						600W					

Modell	PF650D-HA						PF700D-HA					
Netzeingang	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
Maximale Kombinierte Leistung	100W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
Gesamtleistung	650W						700W					

Modell	PF750D-HA					
Netzeingang	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Maximale Kombinierte Leistung	100W		744W		12.5W	
Gesamtleistung	750W					

FR

Modèle	PF350D-HA						PF400D-HA					
Entrée CA	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
Puissance électrique combinée maximum	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
Sortie totale	350W						400W					

Modèle	PF450D-HA						PF500D-HA					
Entrée CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
Puissance électrique combinée maximum	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
Sortie totale	450W						500W					

Modèle	PF550D-HA						PF600D-HA					
Entrée CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
Puissance électrique combinée maximum	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
Sortie totale	550W						600W					

Modèle	PF650D-HA						PF700D-HA					
Entrée CA	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
Puissance électrique combinée maximum	100W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
Sortie totale	650W						700W					

Modèle	PF750D-HA					
Entrée CA	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Puissance électrique combinée maximum	100W		744W		12.5W	
Sortie totale	750W					

ES

Modelo	PF350D-HA						PF400D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
Valor combinado máximo	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
Salida total	350W						400W					

Modelo	PF450D-HA						PF500D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
Valor combinado máximo	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
Salida total	450W						500W					

Modelo	PF550D-HA						PF600D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
Valor combinado máximo	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
Salida total	550W						600W					

Modelo	PF650D-HA						PF700D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
Valor combinado máximo	100W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
Salida total	650W						700W					

Modelo	PF750D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Valor combinado máximo	100W		744W		12.5W	
Salida total	750W					

PT

Modelo	PF350D-HA						PF400D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
Saída de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
Potência máxima combinada	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
Saída total	350W						400W					

Modelo	PF450D-HA						PF500D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
Saída de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
Potência máxima combinada	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
Saída total	450W						500W					

Modelo	PF550D-HA						PF600D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
Saída de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
Potência máxima combinada	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
Saída total	550W						600W					

Modelo	PF650D-HA						PF700D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
Saída de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
Potência máxima combinada	100W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
Saída total	650W						700W					

Modelo	PF750D-HA					
Entrada CA	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
Saída de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Potência máxima combinada	100W		744W		12.5W	
Saída total	750W					

IT

Modello	PF350D-HA						PF400D-HA					
Ingresso CA	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
Watt combinati max.	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
Potenza totale	350W						400W					

Modello	PF450D-HA						PF500D-HA					
Ingresso CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
Watt combinati max.	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
Potenza totale	450W						500W					

Modello	PF550D-HA						PF600D-HA					
Ingresso CA	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
Watt combinati max.	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
Potenza totale	550W						600W					

Modello	PF650D-HA						PF700D-HA					
Ingresso CA	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
Watt combinati max.	120W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
Potenza totale	650W						700W					

Modello	PF750D-HA					
Ingresso CA	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Watt combinati max.	100W		744W		12.5W	
Potenza totale	750W					

PL

Model	PF350D-HA						PF400D-HA					
Wejście AC	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
Maks. łączna moc	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
Całkowita moc wyjściowa	350W						400W					

Model	PF450D-HA						PF500D-HA					
Wejście AC	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
Maks. łączna moc	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
Całkowita moc wyjściowa	450W						500W					

Model	PF550D-HA						PF600D-HA					
Wejście AC	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
Maks. łączna moc	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
Całkowita moc wyjściowa	550W						600W					

Model	PF650D-HA						PF700D-HA					
Wejście AC	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
Maks. łączna moc	120W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
Całkowita moc wyjściowa	650W						700W					

Model	PF750D-HA					
Wejście AC	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
Maks. łączna moc	100W		744W		12.5W	
Całkowita moc wyjściowa	750W					

JA

モデル	PF350D-HA						PF400D-HA					
AC 入力	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
最大出力電流	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
最大電力 (W)	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
合計出力	350W						400W					

モデル	PF450D-HA						PF500D-HA					
AC 入力	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
最大出力電流	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
最大電力 (W)	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
合計出力	450W						500W					

モデル	PF550D-HA						PF600D-HA					
AC 入力	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
最大出力電流	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
最大電力 (W)	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
合計出力	550W						600W					

モデル	PF650D-HA						PF700D-HA					
AC 入力	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
最大出力電流	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
最大電力 (W)	100W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
合計出力	650W						700W					

モデル	PF750D-HA					
AC 入力	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
最大出力電流	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
最大電力 (W)	100W		744W		12.5W	
合計出力	750W					

KO

모델	PF350D-HA						PF400D-HA					
AC 입력	200-240Vac	3.5A	50Hz				100-240Vac	3.5A	50Hz			
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	26.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	32.0A	0.3A	2.5A	
최대 결합 전력	100W		312W		12.5W		100W		384W		12.5W	
총출력	350W						400W					

모델	PF450D-HA						PF500D-HA					
AC 입력	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.0A	50Hz			
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	35.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	40.0A	0.3A	2.5A	
최대 결합 전력	100W		420W		12.5W		100W		480W		12.5W	
총출력	450W						500W					

모델	PF550D-HA						PF600D-HA					
AC 입력	200-240Vac	4.0A	50Hz				200-240Vac	4.5A	50Hz			
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	44.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	48.0A	0.3A	2.5A	
최대 결합 전력	100W		528W		12.5W		100W		576W		12.5W	
총출력	550W						600W					

모델	PF650D-HA						PF700D-HA					
AC 입력	200-240Vac	4.5A	50Hz				100-240VAC	10.0A MAX	50-60Hz			
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	52.0A	0.3A	2.5A		15.0A	15.0A	58.0A	0.3A	2.5A	
최대 결합 전력	100W		624W		12.5W		100W		696W		12.5W	
총출력	650W						700W					

모델	PF750D-HA					
AC 입력	200-240Vac	10.0A MAX	50-60Hz			
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	62.0A	0.3A	2.5A	
최대 결합 전력	100W		744W		12.5W	
총출력	750W					

ZH

| 型号 | PF350D-HA | | | | | | PF400D-HA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

背面

Informations importantes sur la sécurité (FR)

Attention aux chocs électriques !

Suivez strictement les instructions du fabricant et les avertissements de sécurité au cours de l'installation Le non-respect de ces dispositions peut endommager l'alimentation électrique ou le système et peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

1.Ne percez pas de trous dans ce produit.
2.L'alimentation électrique et un produit à haute tension. N'ouvrez pas le boîtier du alimentation et n'essayez pas de réparer le bloc d'alimentation. cette alimentation électrique ne comporte aucun composant réparable par l'utilisateur.
3.Ne touchez pas l'alimentation électrique avec les mains mouillées.
4.N'utilisez pas le bloc d'alimentation près de feux, près d'un produit à température élevée ou dans un environnement humide.
5.N'installez pas le bloc d'alimentation à proximité de sources de chaleur (comme des radiateurs, des radiateurs électriques, une cuisinière ou autres appareils pouvant générer de la chaleur).
6.Ne placez aucun objet dans les orifices du bloc d'alimentation ou dans la zone de grille du ventilateur du bloc d'alimentation, car cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie ou un choc électrique.
7.Si le bloc d'alimentation utilise des câbles modulables, veillez à ce que les câbles modulables fonctionnent correctement. Utilisez des câbles modulables pouvant être incompatibles et pouvant causer de graves dommages au système et à l'alimentation électrique.
8.Ne connectez pas le câble d'alimentation à un port d'alimentation de 12 V-6 + 2 broches ou 12 V-8 pin (6 + 2) pin ou 6 + 2 pin PCI-E, car cela pourrait causer de graves dommages au système et à l'alimentation électrique.
9.Ne connectez pas le câble d'alimentation à un port d'alimentation de 12 V-6 + 2 broches ou 12 V-8 pin (6 + 2) pin ou 6 + 2 pin PCI-E, car cela pourrait causer de graves dommages au système et à l'alimentation électrique.
10.Ce n'est pas recommandé d'utiliser des câbles d'extension ou d'installation d'installation d'installation d'installation des diverses garanties.

Información importante sobre seguridad (ES)

¡Tenga cuidado con la descarga eléctrica!

Siga estrictamente las instrucciones y advertencias de seguridad del fabricante durante la instalación. Si no sigue las disposiciones se puede producir daños en la fuente de alimentación o en el sistema, lo que puede causar lesiones y, posiblemente, la muerte.

1.No taladre orificios en este producto.
2.La fuente de alimentación es un producto de alto voltaje. No abra la carcasa de la fuente de alimentación ni intente reparar la fuente de alimentación; esta fuente de alimentación no tiene componentes que pueda reparar el usuario.
3.No toque la fuente de alimentación con las manos mojadas.
4.No utilice la fuente de alimentación cerca del agua, cerca de una fuente de calor o en un ambiente húmedo.
5.No instale la fuente de alimentación cerca de fuentes de calor (como por ejemplo radiadores, calentadores eléctricos, estufas u otros equipos que puedan generar calor).
6.No coloque ningún objeto en las aberturas de la fuente de alimentación o en el área de ventilación de la fuente de alimentación, ya que podría causar daños en el producto o provocar un incendio o una descarga eléctrica.
7.No reconozcamos los cables o los conectores proporcionados con la fuente de alimentación.
8.Si la fuente de alimentación usa cables modulares, asegúrese de que los cables modulares funcionen correctamente.
Otros cables modulares pueden ser incompatibles y podrían causar daños graves al sistema y a la fuente de alimentación.
9.No conecte el cable de alimentación a un puerto de alimentación de 12 V-6 + 2 pines o 12 V-8 pin (6 + 2) pin o 6 + 2 pin PCI-E, ya que podría causar daños graves.
10.No conecte el cable de alimentación a un puerto de alimentación de 12 V-6 + 2 pines o 12 V-8 pin (6 + 2) pin o 6 + 2 pin PCI-E, ya que podría causar daños graves.
10.03 Incumplimiento de cualquiera de las instrucciones de seguridad y del fabricante dará lugar a la invalidación inmediata de las diferentes garantías.

Solucionar problemas (ES)

Si la fuente de alimentación no funciona correctamente, compruebe lo siguiente:

1. Confirme que el interruptor de voltaje de entrada (115 V/230 V) de encuentre en el voltaje correcto y cambie al voltaje correcto si es necesario. Asegúrese de que el voltaje de entrada no supere el rango de voltaje de entrada (90-264V).
2. Confirme que el cable de alimentación de CA está conectado al propio producto de alimentación.
3. Asegúrese de que el conmutador de I/O (fuente de alimentación) esté en la posición "I".
4. Confirme que los cables de alimentación de la placa base, la tarjeta gráfica, el disco duro y otros dispositivos de interfaz estén instalados correctamente.
5. Presione el botón de encendido y asegúrese de que el botón de encendido de la placa base esté en la posición "O" para apagar la unidad. Espere 5 minutos para permitir que el sistema descargue la energía restante y, a continuación, vuelva a presionar el interruptor de I/O para devolverlo a la posición "I" y, a continuación, luego encienda el sistema.

Устранение неисправностей (RU)

Если блок питания работает неправильно, проверьте следующее:

1. Убедитесь, что переключатель входного напряжения (115 В / 230 В) установлен на правильное напряжение. Если необходимо, установите переключатель в нужное положение. Убедитесь, что напряжение находится в допустимом диапазоне на рабочем месте. (Применяется только к блокам питания с пассивной функцией PFC).
2. Убедитесь, что кабель питания переменного тока подключен к самому блоку питания.
3. Убедитесь, что переключатель ввода/вывода на блоке питания установлен в положение «I».
4. Убедитесь, что кабели питания системной платы, жесткого диска и другие интерфейсные устройства подключены правильно.
5. Нажмите кнопку питания и убедитесь, что кнопка питания на материнской плате установлена в положение «O», чтобы выключить устройство. Подождите 5 минут, чтобы устройство разрядилось, и обеспечьте защиту энергии перезапустить аварийный выход обратно в положение «I», а затем подайте питание на систему.

Ақаулықтарды жою (KZ)

Егер қуат блогы дұрыс жұмыс істемесе, келесілерді тексеріңіз:

1. Кіріс кернеуінің қосқышы (115 В / 230 В) дұрыс кернеуге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Қажет болса, қосқышты қажетті күйге қойыңыз. Жұмыс орнында қолданылатын электр кернеуінің ауқымда екеніне көз жеткізіңіз. (Тек пассивті PFC функциясы бар қуат көздеріне қолданылады).
2. Айнымалы ток қуат сымының қуат блогының өзіне қосылғанын тексеріңіз.
3. Қуат блогына енгізу/шығару қосқышын "I" күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
4. Жүйелік тақтаның, бөлек қатты дискінің және басқа интерфейс құрылғыларының құрылғылардың қуат көздерінің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
5.Қуатты басып, жүйені қуат блогындағы қалған қуатты разрядтау мақсатында 5 минут күтіңіз, содан кейін жүйені қуатты қайта қосу үшін I/O қуат қосқышын "I" күйіне қайтарыңыз, содан кейін қуатты қосыңыз.

Rozwiązywanie problemów (PL)

W razie nieprawidłowego działania zasilacza należy sprawdzić poniższe pozycje:

1. Sprawdź, czy przełącznik napięcia wejściowego (115 V/230 V) jest ustawiony we właściwym poziomie i w razie potrzeby przełącz na właściwe napięcie. Upewnij się, że napięcie wejściowe mieści się w zakresie napięcia wejściowego (Dotyczy wyłącznie zasilaczy z pasywnymi układami PFC).
2. Sprawdź, czy przewód zasilający został podłączony do zasilacza.
3. Sprawdź, czy przełącznik wejścia/wyjścia zasilacza jest ustawiony w pozycji „I".
4. Sprawdź, czy prawidłowo zasilające płyty głównej, karty graficzny, dysku twardego i innych urządzeń interfejsu użytkownika zostały zainstalowane.
5. Ustaw przełącznik I/O zasilacza w pozycji „O" w celu wyłączenia urządzenia, odczekaj 5 minut, aby umożliwić rozładowanie i pozostałej energii w systemie, ustaw przełącznik I/O systemu w pozycji „I" a następnie włącz zasilanie systemu.

Informazioni sulla garanzia (IT)

Descrizione della garanzia e responsabilità limitata

1. Il garantisce che i prodotti coperti dalla presente garanzia, consegnati da questo produttore a causa di difetti nel processo di produzione, le parti assemblate o danneggiate non acquistate (ad esempio casi venduti o sostituite da DeepCool privata ispezione e valutazione; eventuali anomalie o danni a qualsiasi parte del prodotto non saranno coperti dalla garanzia
2. Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale.
● Luogo nominale del prodotto in conformità con il manuale, garantisce che il materiale e la lavorazione, assenza di difetti, non applicabile alle applicazione inappropriate (ad esempio utilizzo di questo prodotto nei test del prodotto).
● Danni non causati da uomo naturali o altri (ad esempio, fulmini, caduta di tensione, incendi, terremoti).
● Installazione, guerre di base, uragani, eventi, attacchi di animali, ecc).
● Danni causati da un uso improprio, negligenza, incidente, modifica o riparazione non autorizzate, il componente non sono stati installati o rimossi.
● L'assenza anti-manomissione del prodotto non è stato rimosso o danneggiato.
3. Durante il periodo di garanzia, DeepCool fornirà, a sua discrezione, la riparazione o la sostituzione di tutte le parti difettose del prodotto nel mercato stesse (l'articolo valore residuo del prodotto originale, la fattura originale, la data di acquisto o la prova di acquisto originale). non sarà responsabile del risarcimento di altre perdite causate dall'uso di questo prodotto.
4. DeepCool non è responsabile per la perdita di dati o altri danni causati dall'uso di questo prodotto difettoso. Tuttavia, in nessuna circostanza, DeepCool non sarà responsabile di alcun risarcimento per eventuali perdite (incluso, ma non solo, danni o perdita di dati, perdita di contratti, perdita di profitto, perdita accidentale o indiretta dell'utilizzo di questo prodotto, uso improprio o impossibilità di utilizzo di questo prodotto, anche se DeepCool è stata informata della possibilità di tali danni. Alcuni paesi o stati non consentono l'esclusione o la limitazione della responsabilità per danni accidentali o consequenziali, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile o applicabile solo all'importo inferiore alla somma che l'utente ha pagato per il prodotto.
5. Questa garanzia è applicabile solo all'acquirente originale che acquista il prodotto tramite un distributore o agente autorizzato. DeepCool e non è applicabile alla seguente che ha acquistato di seconda mano.
6. Per tutelare i diritti dell'utente, conservare e fornire la prova di acquisto (ricevuta o fattura). La presente garanzia non è valida se non è accompagnata da una prova di acquisto.

Информация о гарантии (RU)

Описание гарантии и ограниченной ответственности

1. Компания гарантирует, что данные товары, произведенные данным производителем, не имеют дефектов производства, собранные или поврежденные детали (например, корпуса, проданные или замененные DeepCool после проверки и оценки); любые аномалии или повреждения любой части изделия не будут покрываться гарантией
2. Настоящая гарантия действительна только для первого покупателя.
● Номинальное место изделия в соответствии с руководством, гарантирует отсутствие материала и изготовления, дефектов, неприменимых к неправильным применениям (например, использование этого изделия в тестировании продукта).
● Повреждения, не вызванные человеком или другими (например, молнией, падением напряжения, пожаром, землетрясением, ураганом, нападением животных и т. д.).
● Повреждения, вызванные установкой, войной, стихийными бедствиями.
● Повреждения, вызванные неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем, неавторизованным изменением или ремонтом, установленным или снятым компонентом.
● Отсутствие защиты от несанкционированного доступа к продукту не было удалено или повреждено.
3. В течение гарантийного периода компания DeepCool, по своему усмотрению, отремонтирует или заменит любые дефектные детали продукта на рынке (стоимость остаточной стоимости продукта, оригинальный счет-фактура, дата покупки или оригинальное подтверждение покупки). DeepCool не несет ответственности за возмещение иного ущерба, причиненного использованием данного продукта.
4. DeepCool не несет ответственности за потерю данных или другие повреждения, вызванные использованием этого дефектного продукта. Однако ни при каких обстоятельствах DeepCool не несет ответственности за любую компенсацию любых потерь (включая, но не ограничиваясь, повреждение или потерю данных, потерю контрактов, потерю прибыли, случайные или косвенные убытки от использования этого изделия, неправильное использование продукта или невозможность использования этого продукта), даже если DeepCool была проинформирована о возможности таких повреждений. Некоторые страны или штаты не допускают исключение или ограничение ответственности за случайный или косвенный ущерб, поэтому вышеуказанное ограничение может не применяться или применяться только к сумме, которую пользователь заплатил за продукт.
5. Настоящая гарантия применима только к первоначальному покупателю, который покупает изделие через авторизованного дистрибьютора или агента DeepCool и не применяется к следующему, который приобрел подержанный продукт.
6. Для защиты ваших прав сохраните и предоставьте документ, подтверждающий покупку (квитанцию или счет-фактуру). Данная гарантия недействительна, если к ней не приложено подтверждение покупки.

Informations sur la garantie (FR)

Description de la garantie et responsabilité limitée

1. Le fabricant garantit que les produits couverts par la présente garantie, livrés par ce fabricant, sont exempts de défauts de fabrication, les pièces assemblées ou endommagées dans les cas suivants sont réparées ou remplacées par DeepCool après inspection et évaluation ; les anomalies ou endommagements dans les cas suivants seront