

Набор изолированного инструмента электрика НИИ-11 (КВТ)

23 предмета



Назначение

Предназначен для работы под напряжением до 1000 В.

Все инструменты имеют диэлектрическую изоляцию.

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки, мм	430 x 320 x 105
Вес комплекта, кг	3,9

Комплект поставки

Трецтоточный ключ 200мм	1 шт.	Однорожковый ключ 10мм.....	1 шт.
Т-образная рукоятка 200мм.....	1 шт.	Однорожковый ключ 12мм.....	1 шт.
Удлинитель 150мм.....	1 шт.	Однорожковый ключ 13мм.....	1 шт.
Шестигранная головка 3/8"-8мм.....	1 шт.	Однорожковый ключ 17мм.....	1 шт.
Шестигранная головка 3/8"-10мм.....	1 шт.	Однорожковый ключ 19мм.....	1 шт.
Шестигранная головка 3/8"-12мм.....	1 шт.	Нож монтерский НМИ-05	1 шт.
Шестигранная головка 3/8"-13мм.....	1 шт.	Пассатижи 180мм.....	1 шт.
Шестигранная головка 3/8"-17мм.....	1 шт.	Бокорезы 160мм.....	1 шт.
Шестигранная головка 3/8"-19мм.....	1 шт.	Отвертка шлицевая 4x100(-)	1 шт.
Однорожковый ключ 8мм.....	1 шт.	Отвертка шлицевая 5.5x125(-)	1 шт.
		Отвертка Philips PH1x80(+)	1 шт.
		Отвертка Philips PH2x100(+)	1 шт.
		Отвертка индикатор.....	1 шт.

Отвертка-индикатор

Назначение

Отвертка-индикатор предназначена для определения наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок и в жилах проводов.



Технические характеристики

Диапазон измеряемого напряжения	110-250 В
Диапазон частоты	50-500 Гц
Потребляемый ток	< 0,5 мА
Температура окружающей среды	5 – 40°С
Относительная влажность	80%
Максимальная высота над уровнем моря	2000 м

Принцип работы

Для проверки наличия напряжения необходимо приложить жало отвертки к тестируемому участку и прикоснуться пальцем к кнопке-контакту, находящейся на боковой поверхности рукоятки отвертки. При наличии напряжения в ручке отвертки загорается сигнальная лампочка.

Если требуется найти фазный и нулевой провода, то необходимо приложить жало к тестируемому участку и прикоснуться пальцем к кнопке-контакту, находящейся на боковой поверхности рукоятки отвертки. Сигнальная лампочка загорается только при прикосновении к фазе под напряжением.

Предупреждение

- Не используйте отвертку при видимых повреждениях жала отвертки и изоляции ручки.
- Используйте отвертку только для измерения напряжения в допустимом диапазоне.
- При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта жала отвертки-индикатора с контролируемой токоведущей частью должно быть не менее 5с.
- Используйте отвертку только в сухих помещениях. Использование в помещениях с превышением допустимой относительной влажности может привести к поражению электрическим током.
- Используйте отвертку только в качестве индикатора.