

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

### МОДЕЛЬ FAZA B-50

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение устройства Фаза! Это устройство разработано и изготовлено в соответствии с высокими стандартами качества. Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- Зарядное устройство B-50(в дальнейшем ЗУ) предназначено для заряда 1 или 2 никель-металлогидридных (Ni-Mh) или никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов размера AA / AAA либо 1 никель-металлогидридного (Ni-Mh) или никель-кадмиевого (Ni-Cd) аккумулятора размера 9В («Крона») любых фирм-производителей.
- Питание устройства осуществляется от сети 220В 50Гц.
- Среднее время заряда зависит от емкости заряжаемого аккумулятора в миллиамперах (мАч) и определяется делением величины емкости аккумулятора на величину зарядного тока ЗУ плюс 30%. Также время заряда может варьироваться в зависимости от внешних условий и остаточного заряда в аккумуляторах. Время заряда для аккумуляторов различной емкости приведено ниже.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед установкой аккумуляторов, убедитесь, что ЗУ отключено от сети.
2. Вставьте аккумуляторы в аккумуляторный отсек согласно рисунку, соблюдая полярность.
3. Включите ЗУ в розетку. При правильном подключении загорится светодиодный индикатор.



**Внимание:** Когда аккумуляторы полностью заряжены, светодиодные индикаторы не выключаются.

4. Следите за временем заряда. По завершении заряда отключите ЗУ от сети.
5. Всегда отсоединяйте ЗУ от сети в промежутках между зарядками.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ:

<b>Вход:</b>	220В перем.тока, 50Гц
<b>Выход:</b>	1,2 В пост.тока 240мА AA 120мАх1 AA 120мАх2 AAA 120мАх1 AAA 120мАх2 9В пост.тока 35мА

### ВРЕМЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРОВ:

Тип	Ёмкость аккумулятора	Время заряда
AAA	300 мАч	3 часа
	700 мАч	7 часов
	900 мАч	9 часов
AA	500 мАч	5 часов
	1300 мАч	13 часов
	1800 мАч	18 часов
	2000 мАч	20 часов
	2500 мАч	25 часов
9V «Крона»	200 мАч	7 часов
	300 мАч	10 часов

Модель: B-50

## ВНИМАНИЕ:

1. Пред работой с ЗУ прочтите инструкцию.
2. Рабочая температура: 0°C +40°C
3. Температура хранения: -10°C +50°C
4. Данное ЗУ предназначено только для заряда никель-металлогидридных (Ni-MH) или никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов. Одновременно заряжайте аккумуляторы только одного типа (Ni-MH или Ni-Cd).
5. Не заряжайте одновременно аккумуляторы разной емкости.
6. Не заряжайте аккумуляторы дольше установленного времени.
7. Для увеличения срока службы аккумуляторов заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы.
8. Попытка заряда батареек может привести к их вытеканию и повреждению ЗУ.
9. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или повреждения ЗУ не разбирайте ЗУ, не производите ремонт самостоятельно, не подвергайте воздействию влаги, используйте ЗУ только в помещениях.
10. Не используйте изделие в условиях повышенной влажности и при высоких температурах.
11. Дети должны пользоваться ЗУ под присмотром взрослых.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке.

Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении требований настоящей Инструкции по эксплуатации.

Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался в нарушение указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферических устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение вызвано животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами либо сделаны из стекла.

Товар сертифицирован:  Соответствует требованиям ТР ТС.

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае.

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

**(KZ)** Эндіршіс: ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Ғимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қыпайда жасалған.

Ұқілетті Ұйым (Импортер): «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_

[www.fa-za.ru](http://www.fa-za.ru)

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!