

Makita[®]

Быстрое зарядное устройство **DC40RA**

XGT

НОВИНКА



40V LI-ION
max
2.5 / 4.0

Предназначено для зарядки литий-ионных аккумуляторов XGT 40 В.



Особенности модели:

- Оснащен двумя вентиляторами для эффективного охлаждения аккумулятора и зарядного устройства.
- Увеличен дисплей индикатора состояния зарядки.
- Выбираемый звук мелодии для уведомления о полном заряде.
- Совместим со сменным адаптером **ADP10** (дополнительный аксессуар) для зарядки литий-ионных аккумуляторов LXT, арт. **191C11-5**.
- Есть возможность крепления на стену.

*Технические характеристики:

Совместимый тип батареи:	XGT / LXT (LXT- через адаптер ADP10)
Совместимое напряжение батареи:	40 В макс. / 18 В / 14,4 В
Артикул:	191E10-9
Время зарядки (мин):	40 В макс. 4,0 Ач Li-Ion: 45 мин (полная зарядка) 40 В макс. 2,5 Ач Li-Ion: 28 мин (полный заряд) 18 В 6,0 Ач Li-Ion: 40 мин (полная зарядка) 18 В 5,0 Ач Li-Ion: 35 мин (полная зарядка) 18 В 4,0 Ач Li-Ion: 29 мин (полная зарядка) 18 В 3,0 Ач Li-Ion: 22 мин (полная зарядка) 18 В 2,0 Ач Li-Ion: 24 мин (полная зарядка) 18 В 1,5 Ач Li-Ion: 15 мин (полная зарядка)
Защита от перегрузки:	Да
Звуковое оповещение о полной зарядке:	Да
Совместимость с адаптерами:	ADP10 (Арт. 191C11-5)
Длина кабеля (м):	2,0
Вес нетто (кг):	1,0
Размеры ДхШхВ.(мм):	156x210x84

*Компания Макита оставляет за собой право вносить изменения в финальную комплектацию и технические характеристики представленных моделей!



МАКИТА (Россия)

ООО «МАКИТА»
107143, Россия, г. Москва,
ул. Пермская, д. 1, стр. 1,
Тел.: +7 (495) 109-88-66
www.makita.ru
office@makita.ru



МАКИТА (Беларусь)

ООО «МАКИТА»
220063, РБ, г. Минск,
ул. Брикета, д. 33,
Тел.: +375 17 516 1111
www.makita.by



МАКИТА (Казахстан)

ТОО «МАКИТА Казахстан»
050050, Казахстан, г. Алматы,
ул. Коммунальная, д. 39,
Тел.: +7 (727) 233-08-27
Факс: +7 (727) 382-79-21

