

SIMPLEX+ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО



QGSP_RU

Индикатор чувствительности

Идентификатор цели ID

*Навигация влево в режиме выделения меток и выбора режима
* Изменение значения любого параметра.

Pinpoint / Кнопка подтверждения:
* Pinpoint: нажмите и удерживайте.
* Подтверждение:

1) Функция баланса грунта:
нажмите и удерживайте для автоматического баланса грунта в режиме баланса грунта ().
2) Отклонить / Принять цели:
нажмите один раз, чтобы отклонить или принять цели в режиме фильтра дискриминации ().



Шкала идентификации цели (Target ID)

Исключения ID
(Группы из 5-ти ID)

Режимы поиска
(Все металлы / Поле / Парк / Пляж)

Индикатор глубины

Индикатор батареи

* Навигация вправо в режиме дискриминации и выбора режима
* Изменение значения любого параметра.

Увеличение чувствительности

Кнопка настроек:
при каждом нажатии будет выбрана следующая настройка на панели, и ее значение будет отображаться на экране.

* Вкл / Выкл: нажмите и удерживайте около 3 секунд.

* Уменьшение чувствительности: нажимать по одному разу.



Установки:



Громкость (4 уровня, используйте кнопки + и -).



Баланс грунта: качайте катушку вверх и вниз, одновременно нажимая кнопку Pinpoint / Подтверждения, чтобы автоматически сбалансировать грунт.



Громкость железа: регулирует или отключает громкость низко тонального звука железа (3 уровня, изменяйте с помощью + и -).



Фильтр дискриминации: исключение нежелательных металлов при обнаружении, таких как металлический мусор. Каждый блок представляет группу из 5 идентификаторов. Любая комбинация этих блоков может быть отклонена или принята.

Автоматическая:

- 1) Помашите поисковой катушкой над металлом, который вы хотите исключить из поиска. Поле, представляющее группу идентификаторов для этого металла, будет выделено черным цветом.
- 2) Нажмите кнопку подтверждения.

Ручная:

1. Нажмите кнопку настроек, затем выберите фильтр дискриминации на панели настроек. X и галочка появятся на экране вместе с маленькой стрелкой курсора под панелью ID в верхней части экрана.
2. Перемещайте курсор стрелками плюс (+) и минус (-) и пиксель, содержащий идентификатор, который вы хотите удалить.
3. Нажмите кнопку подтверждения. Пиксель будет выделен черным цветом.



Сдвиг частоты: (5 значений, используйте кнопки + и -).



Беспроводное соединение: 0=Выкл / Каналы 1-5 (используйте кнопки + и -)



Вибро режим: Вкл / Выкл (используйте кнопки + и -).



Яркость: регулировка подсветки ЖК-дисплея и клавиатуры. 0 = Выкл. / 1-4 / A = Авто (загорается только на короткое время, когда цель обнаружена или во время навигации по меню, а затем выключается).



Диодный фонарик: Вкл / Выкл (используйте кнопки + и -).

Просто включите ваш детектор, сделайте баланс грунта, если нужно, и начните поиск. Желаем вам отличных находок с SIMPLEX +!
Для более подробной информации, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя.