

Автомобильный инвертор 300 Ватт EG-PWC-032 подключается к напряжению в 12 вольт

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

- Источник питания 230 вольт в Вашем автомобиле
- Практичный USB-порт для зарядки мобильных устройств

EG-PWC300-01



Особенности

- Источник переменного тока 220 В в Вашей машине: однорозеточный 300-ваттный инвертор
- Подходит для бытовой электроники с потреблением до 300 Ватт: ноутбуков, зарядных устройств телефонов, фотокамер, для пылесосов, электроинструментов и пр.
- Защита от перегрузок, короткого замыкания и встроенный вентилятор охлаждения обеспечивают надежное питание Вашим устройствам
- Светодиодная индикация
- Сменный плавкий предохранитель

Спецификация

Input: 10-16 VDC (accumulator directly)
 Output: 230 VAC +/-10% at 50 Hz (+/-3Hz), modified sine wave

Power output: 300 W continuous power (peak power 600 W)
 Fuse: 35 A (external socket)
 USB power output: 5 V / 2.1 A
 Recommended operating temperature: +0...+40 °C
 Material: aluminium and plastic
 Cable: 80 cm (4 sq.mm) crocodile clamp, 30A terminal
 Dimensions: 150 x 120 x 60 mm

Упаковка

Кол-во в коробке, шт	16
Объем коробки, куб.м.	0.062322
Вес коробки, кг	17.82
Размеры индивидуальной упаковки ДхШхВ:220x185x75 mm	
Размеры картонной коробки ДхШхВ:	470x390x340 mm
Страна происхождения	CN
Баркод	8716309119429
Таможенный код	8504408490

Системные требования

Меры предосторожности:
 Обычно автомобильный прикуриватель обеспечивает мощность до 240 Вт. Если ваше электронное устройство требует более 150Вт, убедитесь в том, что прикуриватель не перегревается. В противном случае, переключите инвертор напрямую в автомобильный аккумулятор, уделяя особое внимание полярности.

Содержимое упаковки

Car power inverter
 Crocodile clamp cable
 User manual

Сертификаты

